



# Zurücksetzen des SMC auf MacBooks

Dieser Anleitung zeigt das Zurücksetzen des SMC (System Management Controller) am MacBook bei Problemen mit dem Logic Board oder dem Akku.

Geschrieben von: mikeyd123

## **EINLEITUNG**

Nach dem Austausch eines Logic Boards oder eines Akkus kannst du den SMC deines MacBooks zurücksetzen. Auch bei Ladeproblemen kann dies als eine erste Hilfemaßnahme dienen.

## Schritt 1 — Der Akku ist / ist nicht herausnehmbar



- Ermittle zunächst, ob der Akku herausnehmbar ist.
- Bei folgenden Modellen kann der Akku nicht herausgenommen werden:
  - MacBook Pro (Anfang 2009) und später
  - Alle MacBook Air Modelle
  - MacBook (Ende 2009)
  - MacBook (Retina, 12 Zoll, Anfang 2015) und später

## Schritt 2 — Wenn der Akku nicht herausnehmbar ist



- Schalte deinen Mac aus.
- Ziehe den MagSafe oder USB-C Netzstecker aus dem Computer heraus.
- Benutze die integrierte Tastatur und drücke auf die Shift-Control-Option auf der linken Seite der Tastatur und drücke gleichzeitig die Ein-/Ausschalttaste. Halte diese Tasten sowie die Ein-/Ausschalttaste 10 Sekunden lang gedrückt.
- Lasse alle Tasten los.
- Stecke den Netzstecker wieder ein.
- Drücke die Ein-/Ausschalttaste erneut, um deinen Mac einzuschalten.

### Schritt 3 — Wenn der Akku herausnehmbar ist:



- Schalte deinen Mac aus.
- Ziehe den MagSafe oder USB-C Netzstecker aus dem Computer heraus.
- Entferne den Akku.
- Drücke und halte die Ein-/Ausschalttaste 5 Sekunden lang.
- Verbinde den Akku sowie das MacSafe Netzteil erneut.
- Drücke die Ein-/Ausschalttaste, um deinen Mac einzuschalten.
- Das LED Licht am MacSafe Netzteil kann unter Umständen die Farbe wechseln oder sich eine Zeitlang abschalten, wenn du den SMC zurücksetzt.

Der SMC deines MacBooks ist nun zurückgesetzt.