



Zurücksetzen des SMC auf MacBooks

Dieser Anleitung zeigt das Zurücksetzen des SMC (System Management Controller) am MacBook bei Problemen mit dem Logic Board oder dem Akku.

Geschrieben von: mikeyd123

EINLEITUNG

Nach dem Austausch eines Logic Boards oder eines Akkus kannst du den SMC deines MacBooks zurücksetzen. Auch bei Ladeproblemen kann dies als eine erste Hilfemaßnahme dienen.

Schritt 1 — Der Akku ist / ist nicht herausnehmbar



- Ermittle zunächst, ob der Akku herausnehmbar ist.
- Bei folgenden Modellen kann der Akku nicht herausgenommen werden:
 - MacBook Pro (Anfang 2009) und später
 - Alle MacBook Air Modelle
 - MacBook (Ende 2009)
 - MacBook (Retina, 12 Zoll, Anfang 2015) und später

Schritt 2 — Wenn der Akku nicht herausnehmbar ist



- Schalte deinen Mac aus.
- Ziehe den MagSafe oder USB-C Netzstecker aus dem Computer heraus.
- Benutze die integrierte Tastatur und drücke auf die Shift-Control-Option auf der linken Seite der Tastatur und drücke gleichzeitig die Ein-/Ausschalttaste. Halte diese Tasten sowie die Ein-/Ausschalttaste 10 Sekunden lang gedrückt.
- Lasse alle Tasten los.
- Stecke den Netzstecker wieder ein.
- Drücke die Ein-/Ausschalttaste erneut, um deinen Mac einzuschalten.

Schritt 3 — Wenn der Akku herausnehmbar ist:



- Schalte deinen Mac aus.
- Ziehe den MagSafe oder USB-C Netzstecker aus dem Computer heraus.
- Entferne den Akku.
- Drücke und halte die Ein-/Ausschalttaste 5 Sekunden lang.
- Verbinde den Akku sowie das MacSafe Netzteil erneut.
- Drücke die Ein-/Ausschalttaste, um deinen Mac einzuschalten.
- Das LED Licht am MacSafe Netzteil kann unter Umständen die Farbe wechseln oder sich eine Zeitlang abschalten, wenn du den SMC zurücksetzt.

Der SMC deines MacBooks ist nun zurückgesetzt.

Dieses Dokument wurde zuletzt angelegt am 2018-09-12 12:29:45 PM.