



Reemplazo de batería HP EliteOne 800 G1 CMOS

Si tiene una batería CMOS muerta o si desea restablecer la configuración de fábrica de la placa base, siga esta guía sobre cómo reemplazar la batería CMOS.

Escrito por: Michael Ewing



INTRODUCCIÓN

El propósito de esta guía es reemplazar una batería defectuosa CMOS. Esta guía implica trabajar en la placa base, que es muy frágil. Tenga extremo cuidado de no dañar la placa base o dañarla de ninguna manera. Como siempre, no pierda ninguna pieza que se haya extraído para cambiar la batería, ya que será necesario volver a armarla.

Paso 1 — Extracción de la contraportada



- Coloque la computadora con la pantalla hacia abajo sobre una superficie plana.
- Empuje los dos pestillos de bloqueo a la posición desbloqueada.
- Empuje la cubierta hacia la parte superior de la computadora y levántela.

Paso 2 — Batería CMOS



- Coloque su dedo en el pestillo en la parte superior de la batería CMOS en la esquina inferior de la placa base.
- Pellizque el seguro para desbloquear la batería.

Paso 3



- Levante la batería desde los lados para quitarla.

Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.