



Installazione della memoria RAM nell'iMac Intel EMC 2429 da 27"

Scritto Da: Phillip Takahashi



INTRODUZIONE

Questa guida illustra come sostituire la memoria RAM.



STRUMENTI:

- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
- [Spudger](#) (1)



COMPONENTI:

- [iMac Intel 27" EMC 2429 \(Mid 2011\) Memory Maxxer RAM Upgrade Kit](#) (1)
- [PC3-10600 2 GB RAM Chip](#) (1)
- [PC3-10600 4 GB RAM Chip](#) (1)
- [PC3-10600 8 GB RAM Chip](#) (1)

Passo 1 — Installazione dello sportello di accesso nell'iMac Intel EMC 2309 ed EMC 2374 da 27"



- Allentare le tre viti con testa a croce che fissano lo sportello di accesso al bordo inferiore dell'iMac.
- ⓘ Le viti resteranno all'interno dello sportello di accesso.
- Rimuovere lo sportello di accesso dall'iMac.
- ✦ Durante il riassettaggio, avvitare lo sportello di accesso senza stringere a fondo e allinearne all'intaglio a taschino nel case esterno dell'iMac prima di serrare le viti a fondo.

Passo 2 — RAM



- Mediante le dita o la punta di un inseritore, far scorrere la linguetta del vassoio della memoria RAM di plastica nera fuori dall'apposito slot.

Passo 3



- Tirare la linguetta di plastica nera dall'iMac per estrarre il modulo RAM dal suo alloggiamento.
 - ⓘ The RAM modules are firmly seated and may require a fair amount of force to remove. Nuova riga.
- Mediante le dita, far scorrere il modulo RAM fuori dall'alloggiamento.
 - ⓘ Se occorre, ripetere la procedura per gli altri moduli RAM.

Per riassemblare il dispositivo, seguire queste istruzioni in ordine inverso.