



Sostituzione case inferiore MacBook Air 13" inizio 2020

Guida per rimuovere o sostituire il case inferiore di un MacBook Air 13" di inizio 2020.

Scritto Da: Carsten Frauenheim



INTRODUZIONE

Usa questa guida per sostituire il case inferiore del tuo MacBook Air di inizio 2020 oppure per rimuoverlo se devi eseguire delle riparazioni.



STRUMENTI:

- [P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air \(1\)](#)



COMPONENTI:

- [MacBook Air 13" \(Late 2018-Early 2020\) Lower Case \(1\)](#)
- [MacBook Air 13" \(Late 2018-Late 2020\) Lower Case Screw Set \(1\)](#)

Passo 1 — Rimuovi le viti di fissaggio della cover inferiore



i Prima di iniziare questa procedura dovresti disabilitare la funzionalità **Auto Boot** del tuo Mac. Auto Boot accende il tuo Mac quando apri il coperchio con lo schermo può attivarsi accidentalmente in fase di smontaggio. [Usa questa guida](#) oppure segui le istruzioni abbreviate qui sotto per disabilitare Auto Boot.

- Se il tuo MacBook funziona con Big Sur v11.1 o successive, disattivare l'Auto Boot potrebbe non funzionare. Puoi procedere normalmente, ma assicurati di scollegare la batteria appena sei dentro.

⚠ Prima di iniziare, spegni completamente e stacca dall'alimentazione il tuo MacBook Pro. Richiudi il display e ribalta il laptop mettendolo a faccia in giù.

- Usa un cacciavite pentalobe P5 per rimuovere le viti seguenti:
 - Due viti da 7,9 mm
 - Due viti da 7,1 mm
 - Sei viti da 2,6 mm

i Per tutta la durata della riparazione, [tieni traccia di ogni vite](#) e assicurati di rimetterle dov'erano per evitare di danneggiare il tuo MacBook.

Passo 2 — Rimuovi il case inferiore



- Infilare le dita tra lo schermo e il case inferiore per sollevare dall'Air la cover stessa.
 - Rimuovi il case inferiore.
- Per reinstallare il case inferiore:
- Posizionalo e premi con decisione per far scattare le due clip nascoste sotto. Dovresti percepirle e sentirle scattare al loro posto.

Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla parte nuova prima di installarla.

Per rimontare il tuo dispositivo, segui i passi della guida in ordine inverso.

Porta i tuoi rifiuti elettronici a un [riciclatore certificato R2 o e-Stewards](#).

La riparazione non è andata secondo i piani? Vai sulla nostra [comunità Risposte](#) per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.