



# Installazione RAM iMac Intel 27" EMC 2309 ed EMC 2374

Installazione RAM iMac Intel 27" EMC 2309 ed EMC 2374 da 27"

Scritto Da: Andrew Bookholt



## INTRODUZIONE

L'aggiornamento della memoria RAM garantisce un aumento immediato della velocità.



### STRUMENTI:

- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
- [Spudger](#) (1)



### COMPONENTI:

- [iMac Intel 27" EMC 2309 \(Late 2009\) Memory Maxxer RAM Upgrade Kit](#) (1)
- [iMac Intel 27" EMC 2374 \(Late 2009\) Memory Maxxer RAM Upgrade Kit](#) (1)
- [PC3-8500 1 GB RAM Chip](#) (1)
- [PC3-8500 2 GB RAM Chip](#) (1)
- [PC3-8500 4 GB RAM Chip](#) (1)

## Passo 1 — Installazione dello sportello di accesso nell'iMac Intel EMC 2309 ed EMC 2374 da 27"



- Allentare le tre viti con testa a croce che fissano lo sportello di accesso al bordo inferiore dell'iMac.
- ⓘ Le viti resteranno all'interno dello sportello di accesso.
- Rimuovere lo sportello di accesso dall'iMac.
- 👉 Durante il riassettaggio, avvitare lo sportello di accesso senza stringere a fondo e allinearne all'intaglio a taschino nel case esterno dell'iMac prima di serrare le viti a fondo.

## Passo 2 — RAM



- Mediante le dita o la punta di un inseritore, far scorrere la linguetta del vassoio della memoria RAM di plastica nera fuori dall'apposito slot.

### Passo 3



- Tirare la linguetta di plastica nera dall'iMac per estrarre il modulo RAM dal suo alloggiamento.
  - ⓘ The RAM modules are firmly seated and may require a fair amount of force to remove. Nuova riga.
- Mediante le dita, far scorrere il modulo RAM fuori dall'alloggiamento.
  - ⓘ Se occorre, ripetere la procedura per gli altri moduli RAM.

Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.