



Test/Auto-nettoyage de la Playstation 3 (Original et Slim)

Comment utiliser l'option de test/auto-nettoyage du ventilateur de la PS3. Fonctionne avec les systèmes PS3 Fat (d'origine) et Slim.

Rédigé par: Navy Vet 2015

INTRODUCTION

Appuyez sur le bouton et regardez les moutons de poussières voler. Cela ne nettoiera pas complètement le système. Les poussières tenaces resteront fixées à la carte mère, au dissipateur thermique etc. Réaliser ce test tous les 1 à 2 mois pour garantir la durée de vie de votre appareil. L'accumulation de poussières et de salissures est l'un des pires ennemis de systèmes de jeux vidéos.

Étape 1 — PS3 Test ventilateur/auto-nettoyage



⚠ REMARQUE: La bougie n'est que derrière la PS3 à des fins de démonstration. **NE PAS** mettre des flammes nues à côté de votre console. La vidéo ne peut être que de 30 secondes, alors j'ai déjà débranché mon système lorsque j'ai commencé à enregistrer afin d'obtenir la vidéo sous la contrainte de temps.

- Tout d'abord, assurez-vous que votre lecteur de disque est vide.
- Si vous avez la version originale de la PS3, vous devez éteindre votre PS3 du mode veille en éteignant le commutateur à l'arrière du système. Maintenez le bouton d'éjection enfoncé et remettez l'interrupteur à nouveau sous tension.
- Si vous avez le PS3 Slim, vous devez débrancher le câble d'alimentation du système. Maintenez le bouton d'éjection enfoncé et rallumez le câble.

Étape 2



- Votre système va démarrer et en l'espace de quelques secondes, vous allez entendre le ventilateur commencer à tourner à une vitesse beaucoup plus rapide qu'en temps normal à l'intérieur de la PS3. Il devrait tourner environ 15 à 20 secondes. Dans la démonstration, les ventilateurs tournent pendant 16,96 secondes.
- Quand c'est terminé, le voyant rouge de tension va clignoter pour la version *Fat* ou va complètement s'éteindre pour la version *Slim*.

Étape 3



- Si vous avez la version d'origine, appuyez sur l'interrupteur à l'arrière pour mettre le système hors tension, puis le remettre en mode veille. C'est fini !
 - Si vous avez la version Slim, débranchez le cordon d'alimentation puis rebranchez-le. C'est fini !
- NOTE** : si vous ne coupez pas le courant/ débranchez le cordon d'alimentation après que le ventilateur ait terminé de tourner alors le système **NE SE RALLUMERA PAS**. Le système **DOIT** faire une remise à zéro. **BONNE SESSION DE JEU !**

Réalisez ce test tous les 1 à 2 mois pour garder votre PS3 vierge de débris, ce qui aidera à garantir la durée de vie de votre appareil.